

Модули дискретного ввода ICP DAS I-8040W, I-8040PW, I-8046W, I-8048W, I-8051W, I-8052W, I-8053W, I-8053PW, I-8058W

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

Дискретные модули

Руководство по выбору

Модули дискретного ввода (параллельная шина)


Таблица 5-3-1

Модели	I-8040W	I-8040PW	I-8046W	I-8048W	I-8051W	I-8052W	I-8053W	I-8053PW	I-8058W	
Изображения										
Дискретный вход										
Каналы	32		6	8	6	8	6		8	
Тип контакта	С внешним питанием		Сухой	Сухой + с внешним питанием	Сухой	С внешним питанием	С внешним питанием		С внешним питанием	
Приемник/Источник (NPN /PNP)	Приемник, источник		Источник	Приемник, источник	Источник	Приемник, источник	Приемник, источник		Приемник, источник	
вкл.	Уровень напряжения	10 ~ 30 В постоянного тока	19 ~ 30 В постоянного тока	Замыкание на землю	Изолированный: 4 ~ 30 В Неизолированный ТТЛ: 0,8 В	Замкнут на землю	10 ~ 30 В постоянного тока	10 ~ 30 В постоянного тока	19 ~ 30 В постоянного тока	80 ~ 250 В постоянного тока
выкл.	Уровень напряжения	4 В постоянного тока максимум	11 В постоянного тока максимум	Открытый	Изолированный: 1 В постоянного тока максимум Неизолированный ТТЛ: 2 ~ 5 В постоянного тока	Открытый	4 В постоянного тока максимум	4 В постоянного тока максимум	11 В постоянного тока максимум	30 В постоянного тока максимум
Фильтр нижних частот	-	Есть	-	-	-	-	-	Есть	-	
Дальность действия для сухого контакта	-	-	500 м	100 м	100 м	-	-	-	-	
Другие характеристики										
Сторожевой таймер	-		-	-	-	-	-	-	-	
Изоляция	3750 V _{rms}		3750 V _{rms}	1500 V _{rms}	-	5000 V _{rms}	3750 V _{rms}		5000 V _{rms}	
Потребляемая мощность	0.65 Вт	1 Вт	1.3 Вт	1.75 Вт	1.1 Вт	0.3 Вт	0.4 Вт	0.45 Вт	0.6 Вт	
Разъем	D-Sub 37		Клеммная колодка							
Дополнительное оборудование	DN-37-381-A		-							



Модуль ввода-вывода с клеммной колодкой DN-37-381-A


Примечание 1. Модули I-8048W поддерживают захват аппаратного прерывания. Каждый канал может быть сконфигурирован для захвата сигнала переднего фронта или заднего фронта.




- Мы рекомендуем выбирать модуль дискретного ввода в версии "P" для промышленного использования, например: I-8040PW, I-8053PW и тд.
- Обычно дальность действия для сухого контакта модуля дискретного ввода составляет 100 м. В модуле I-8046W она увеличена до 500 м.



500 м



100 м



Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	