

Источники питания ICP DAS KA-52F, DIN-KA52F, KA-52F-48, DIN-KA52F-48, GPSU06U-6, GPSU06E-6, MDR-20-24, MDR-60-24, MDR-60-48

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

Источники питания



KA-52F
KA-52F-48

DIN-KA52F
DIN-KA52F-48

**KA-52F/DIN-KA52F
KA52F-48/DIN-KA52F-48**

CE FC RoHS

■ Спецификация

Модели	KA-52F	DIN-KA52F	KA-52F-48	DIN-KA52F-48
Вход				
Диапазон	100 ~ 250 ВАС			
Частота	50 ~ 60 Гц			
Выход				
Питание	24 ВDC/1,04 А максимум, 25 Вт		48 ВDC/0,52 А максимум, 25 Вт	
Габариты				
Габаритные размеры (Ш x В x Г, Единицы измерения: мм)	54 x 93 x 36	68 x 107 x 50	54 x 93 x 36	68 x 107 x 50
Монтаж	Без крепления	Крепление на DIN-рейке	Без крепления	Крепление на DIN-рейке
Условия эксплуатации				
Рабочая температура	0 ~ +50°C			
Температура хранения	-20 ~ +85°C			

■ Сведения по оформлению заказов

KA-52F CR	Источник питания 24 ВDC/1,04 А, 25 Вт (RoHS)
DIN-KA52F CR	Источник питания 24 ВDC/1,04 А, 25 Вт с креплением на DIN-рейке (RoHS)
KA-52F-48 CR	Источник питания 48 ВDC/0,52 А, 25 Вт (RoHS)
DIN-KA52F-48 CR	Источник питания 48 ВDC/0,52 А, 25 Вт с креплением на DIN-рейке (RoHS)



GPSU06U-6

GPSU06E-6 (2 pole EURO plug)

GPSU06U-6/GPSU06E-6

CE FC RoHS

■ Спецификация

Модели	GPSU06U-6	GPSU06E-6
Вход		
Диапазон	100 ~ 240 ВАС или 127 ~ 370 ВDC	
Частота	50 Гц ~ 60 Гц	
Выход		
Питание	24 ВDC/0,25 А максимум, 6 Вт	
Габариты		
Габаритные размеры (Ш x В x Г):	33 мм x 66 мм x 68 мм	
Монтаж	Без крепления	
Условия эксплуатации		
Рабочая температура	0 ~ +40°C	
Температура хранения	-20 ~ +85°C	

■ Сведения по оформлению заказов

GPSU06U-6 CR	Источник питания 24 ВDC/0,25 А, 60 Вт (RoHS)
GPSU06E-6 CR	Источник питания 24 ВDC/0,25 А, 60 Вт (RoHS)

■ Спецификация

Модели	MDR-20-24	MDR-60-24	MDR-60-48
Вход			
Диапазон	100 ~ 250 ВАС		
Частота	50 ~ 60 Гц		
Выход			
Питание	24 ВDC/1 А максимум, 25 Вт	24 ВDC/2,5 А максимум, 60 Вт	48 ВDC/1,25 А максимум, 60 Вт
Габариты			
Габаритные размеры (Ш x В x Г):	22,5 мм x 90 мм x 100 мм	40 мм x 90 мм x 100 мм	40 мм x 90 мм x 100 мм
Монтаж	крепление на DIN-рейке		
Условия эксплуатации			
Рабочая температура	-20 ~ +70°C		
Температура хранения	-20 ~ +85°C		

■ Сведения по оформлению заказов

MDR-20-24 CR	Источник питания 24 ВDC/1 А, 24 Вт с креплением на DIN-рейке (RoHS)
MDR-60-24 CR	Источник питания 24 ВDC/2,5 А, 60 Вт с креплением на DIN-рейке (RoHS)
MDR-60-48 CR	Источник питания 48 ВDC/1,25 А, 60 Вт с креплением на DIN-рейке (RoHS)



MDR-20-24

MDR-60-24/MDR-60-48

**MDR-20-24
MDR-60-24
MDR-60-48**

CE FC RoHS

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	