

# Корзины ввода-вывода шины CAN ICP DAS CAN-8123, CAN-8223, CAN-8423, CAN-8823

## Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# Корзины ввода-вывода шины CAN



CAN-8123



CAN-8423



CAN-8223



CAN-8823

## Характеристики

- ЦП 80186, 80 МГц
- Один высокоскоростной CAN-порт стандарта ISO-11898-2
- Поддерживается горячая замена модулей
- Автоматическая Индивидуальная конфигурация канала
- Стандартный LED-индикатор CANopen
- Поворотный выключатель для скорости передачи и идентификатора узла
- CANopen DS 301 версия 4.02
- CANopen DS 401 версия 2.1
- 1/2/4/8 слотов ввода-вывода для модулей серий I-87K и I-8K
- Рабочая температура: - 25 ~ + 75°C



## Спецификации

Модели	CAN-8123	CAN-8223	CAN-8423	CAN-8823
<b>CAN-интерфейс</b>				
Контроллер	NXP SJA1000T с тактовым генератором 16 МГц			
Приемопередатчик	NXP 82C250			
Коннектор	5-контактная клеммная колодка (GND, CAN_L, CAN_SHLD, CAN_H, V+)		5-контактная клеммная колодка (N/A, CAN_L, CAN_SHLD, CAN_H, N/A)	9-контактная клеммная колодка (N/A, CAN_L, CAN_SHLD, CAN_H, N/A)
Идентификатор узла	1~127 (выбирается поворотным переключателем)			
Скорость передачи (бит/с)	10 кбит/с, 20 кбит/с, 50 кбит/с, 125 кбит/с, 250 кбит/с, 500 кбит/с, 800 кбит/с, 1 Мбит/с (выбирается поворотным переключателем)			
Дистанция передачи (м)	Зависит от скорости передачи (например, максимум 1000 м при 50 кбит/с)			
Изоляция	1000 BDC для DC-в-DC, 2500 Vrms для оптопары			
Согласующий резистор	Джампер для резистора терминатора в 120 Ом			
Спецификация	ISO-11898-2, CAN 2.0A и CAN 2.0B			
Протокол	CANopen DS 301 ver4.02, DS 401 ver2.1			
<b>Слот расширения ввода-вывода</b>				
Горячая замена	Есть			
Автоматическая конфигурация	Есть			
Поддержка типов модулей	Высокопрофильный модуль I-87K, низкопрофильный модуль I-87K и модуль I-8K			
Количество слотов	1	2	4	8
<b>Габариты</b>				
Размер (Ш x Д x В)	64 мм x 119 мм x 91 мм	95 мм x 132 мм x 91 мм	188 мм x 132 мм x 91 мм	312 мм x 132 мм x 91 мм
Монтаж	Крепление на DIN-рейке			
<b>Условия эксплуатации</b>				
Рабочая температура	-25 ~ +75°C			
Температура хранения	-30 ~ +80°C			
Влажность	10 ~ 90% RH (без конденсата)			
<b>Питание</b>				
Входной диапазон	20 Вт нерегулируемый, +10 ~ +30 BDC			
Защита от обратной полярности	Есть			
Заземление корпуса	Отсутствует		Есть	
Потребляемая мощность	1 Вт	2 Вт	2,5 Вт	3 Вт
Максимальное потребление	20 Вт			

## Сведения по оформлению заказов

CAN-8123-G	Корзина CANopen с 1 слотом расширения ввода-вывода
CAN-8223-G	Корзина CANopen с 2 слотами расширения ввода-вывода
CAN-8423-G	Корзина CANopen с 4 слотами расширения ввода-вывода
CAN-8823-G	Корзина CANopen с 8 слотами расширения ввода-вывода

<b>Архангельск</b> (8182)63-90-72	<b>Ижевск</b> (3412)26-03-58	<b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13	<b>Пермь</b> (342)205-81-47	<b>Сургут</b> (3462)77-98-35
<b>Астана</b> (7172)727-132	<b>Иркутск</b> (395)279-98-46	<b>Москва</b> (495)268-04-70	<b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15	<b>Тверь</b> (4822)63-31-35
<b>Астрахань</b> (8512)99-46-04	<b>Казань</b> (843)206-01-48	<b>Мурманск</b> (8152)59-64-93	<b>Рязань</b> (4912)46-61-64	<b>Томск</b> (3822)98-41-53
<b>Барнаул</b> (3852)73-04-60	<b>Калининград</b> (4012)72-03-81	<b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41	<b>Самара</b> (846)206-03-16	<b>Тула</b> (4872)74-02-29
<b>Белгород</b> (4722)40-23-64	<b>Калуга</b> (4842)92-23-67	<b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12	<b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40	<b>Тюмень</b> (3452)66-21-18
<b>Брянск</b> (4832)59-03-52	<b>Кемерово</b> (3842)65-04-62	<b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81	<b>Саратов</b> (845)249-38-78	<b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59
<b>Владивосток</b> (423)249-28-31	<b>Киров</b> (8332)68-02-04	<b>Новосибирск</b> (383)227-86-73	<b>Севастополь</b> (8692)22-31-93	<b>Уфа</b> (347)229-48-12
<b>Волгоград</b> (844)278-03-48	<b>Краснодар</b> (861)203-40-90	<b>Омск</b> (3812)21-46-40	<b>Симферополь</b> (3652)67-13-56	<b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04
<b>Вологда</b> (8172)26-41-59	<b>Красноярск</b> (391)204-63-61	<b>Орел</b> (4862)44-53-42	<b>Смоленск</b> (4812)29-41-54	<b>Челябинск</b> (351)202-03-61
<b>Воронеж</b> (473)204-51-73	<b>Курск</b> (4712)77-13-04	<b>Оренбург</b> (3532)37-68-04	<b>Сочи</b> (862)225-72-31	<b>Череповец</b> (8202)49-02-64
<b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89	<b>Липецк</b> (4742)52-20-81	<b>Пенза</b> (8412)22-31-16	<b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13	<b>Ярославль</b> (4852)69-52-93
<b>Иваново</b> (4932)77-34-06	<b>Киргизия</b> (996)312-96-26-47	<b>Россия</b> (495)268-04-70	<b>Казахстан</b> (772)734-952-31	